



АВТОМАТИКА

Реле времени (таймеры)

Технические характеристики

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93



Универсальное реле времени (таймер) ВЕХА-Щ предназначено для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени

Используется для:

- Выдержки продукта в печах в пищевой промышленности, камерах порошковой окраски, гальванических ваннах и т. д.
- Отсчета времени в игровых залах, аттракционах и т. п.
- Управления прессами при вулканизации и сваривании деталей
- Управления дозированием
- Подачи повторяющихся сигналов в цепях аварийной сигнализации

Особенности:

- Формат представления индикатора в виде часов или таймера
- 5 способов пуска и 4 варианта останова
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Технические характеристики:

Параметр		Значение
Диапазон задаваемых выдержек времени		Таймер: 0,001 с...9999 ч Часы: 0,01 с...99,99 ч
Относительная погрешность генератора времени		±0,01%
Индикатор		СД, четырехразрядный
Высота символов		14 мм
Количество циклов		1...999 или бесконечно
Количество логических управляющих выходов		1, 2 или 3
Типы выходных устройств		Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В
Потребляемая мощность		< 5 ВА
Питание		~220 В (–15...+10)%, 50 Гц ~110 В (–15...+10)%, 50 Гц =24 В ± 5% =12 В ± 5%
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C без конденсации влаги
	Влажность	≤ (95 ± 3)%RH
	Давление	84...107 кПа
Степень защиты		IP20
Монтаж		В щит
Габаритные размеры		48×96×100 мм
Размеры врезного отверстия		41×92 мм



Универсальное реле времени (таймер) ВЕХА-Д2 предназначено для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени

Используется для:

- Выдержки продукта в печах в пищевой промышленности, камерах порошковой окраски, гальванических ваннах и т. д.
- Отсчета времени в игровых залах, аттракционах и т. п.
- Управления прессами при вулканизации и сваривании деталей
- Управления дозированием
- Подачи повторяющихся сигналов в цепях аварийной сигнализации

Особенности:

- Формат представления индикатора в виде часов или таймера
- 5 способов пуска и 4 варианта останова
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Технические характеристики:

Параметр		Значение
Диапазон задаваемых выдержек времени		Таймер: 0,001 с...9999 ч Часы: 0,01 с...99,99 ч
Относительная погрешность генератора времени		±0,01%
Индикатор		СД, четырехразрядный
Высота символов		10 мм
Количество циклов		1...999 или бесконечно
Количество логических управляющих выходов		1
Типы выходных устройств		Реле ~5 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В
Потребляемая мощность		< 3 ВА
Питание		~220 В (–15...+10)%, 50 Гц =24 В ± 5% =12 В ± 5%
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C без конденсации влаги
	Влажность	≤ (95 ± 3)%RH
	Давление	84...107 кПа
Степень защиты		IP20
Монтаж		В щит
Габаритные размеры		110×36×60 мм

ВЕХА-Д



Универсальное реле времени (таймер) ВЕХА-Д предназначено для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени

Используется для:

Выдержки продукта в печах в пищевой промышленности, камерах порошковой окраски, гальванических ваннах и т. д.

Отсчета времени в игровых залах, аттракционах и т. п.

Управления прессами при вулканизации и сваривании деталей

Управления дозированием

Подачи повторяющихся сигналов в цепях аварийной сигнализации

Особенности:

Формат представления индикатора в виде часов или таймера

5 способов пуска и 4 варианта останова

Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Технические характеристики:

Параметр		Значение
Диапазон задаваемых выдержек времени		Таймер: 0,001 с...9999 ч Часы: 0,01 с...99,99 ч
Относительная погрешность генератора времени		±0,01%
Индикатор		СД, четырехразрядный
Высота символов		10 мм
Количество циклов		1...999 или бесконечно
Количество логических управляющих выходов		1, 2 или 3
Типы выходных устройств		Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В
Потребляемая мощность		< 5 ВА
Питание		~220 В (-15...+10)%, 50 Гц ~110 В (-15...+10)%, 50 Гц =24 В ± 5% =12 В ± 5%
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C без конденсации влаги
	Влажность	≤ (95 ± 3)%RH
	Давление	84...107 кПа
Степень защиты		IP20
Монтаж		В щит
Габаритные размеры		75×45×110 мм



Универсальное реле времени (таймер) ВЕХА-Н предназначено для включения/выключения исполнительных механизмов по установленной выдержке времени

Используется для:

- Выдержки продукта в печах в пищевой промышленности, камерах порошковой окраски, гальванических ваннах и т. д.
- Отсчета времени в игровых залах, аттракционах и т. п.
- Управления прессами при вулканизации и сваривании деталей
- Управления дозированием
- Подачи повторяющихся сигналов в цепях аварийной сигнализации

Особенности:

- Формат представления индикатора в виде часов или таймера
- 5 способов пуска и 4 варианта останова
- Ограничение доступа к настройкам прибора с помощью пароля – три уровня доступа

Функциональность прибора может быть модифицирована нашим предприятием под любую задачу заказчика

Технические характеристики:

Параметр		Значение
Диапазон задаваемых выдержек времени		Таймер: 0,001 с...9999 ч Часы: 0,01 с...99,99 ч
Относительная погрешность генератора времени		±0,01%
Индикатор		СД, четырехразрядный
Высота символов		14 мм
Количество циклов		1...999 или бесконечно
Количество логических управляющих выходов		1, 2 или 3
Типы выходных устройств		Реле ~10 А, 220 В Драйвер оптосимистора ~50 мА, 220 В Оптотранзистор с открытым коллектором =200 мА, 50 В Выход для управления твердотельным реле =30 мА, 6...24 В
Потребляемая мощность		< 5 ВА
Питание		~220 В (–15...+10)%, 50 Гц ~110 В (–15...+10)%, 50 Гц =24 В ± 5% =12 В ± 5%
Условия эксплуатации	Температура	5...50°C
	Влажность	≤ (95 ± 3)%RH
	Давление	84...107 кПа
Степень защиты		IP65
Монтаж		Настенный
Габаритные размеры		125×100×56 мм



АВТОМАТИКА

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72
Астана +7(7172)727-132
Астрахань (8512)99-46-04
Барнаул (3852)73-04-60
Белгород (4722)40-23-64
Брянск (4832)59-03-52
Владивосток (423)249-28-31
Волгоград (844)278-03-48
Вологда (8172)26-41-59
Воронеж (473)204-51-73
Екатеринбург (343)384-55-89

Иваново (4932)77-34-06
Ижевск (3412)26-03-58
Казань (843)206-01-48
Калининград (4012)72-03-81
Калуга (4842)92-23-67
Кемерово (3842)65-04-62
Киров (8332)68-02-04
Краснодар (861)203-40-90
Красноярск (391)204-63-61
Курск (4712)77-13-04
Липецк (4742)52-20-81

Магнитогорск (3519)55-03-13
Москва (495)268-04-70
Мурманск (8152)59-64-93
Набережные Челны (8552)20-53-41
Нижний Новгород (831)429-08-12
Новокузнецк (3843)20-46-81
Новосибирск (383)227-86-73
Омск (3812)21-46-40
Орел (4862)44-53-42
Оренбург (3532)37-68-04
Пенза (8412)22-31-16

Пермь (342)205-81-47
Ростов-на-Дону (863)308-18-15
Рязань (4912)46-61-64
Самара (846)206-03-16
Санкт-Петербург (812)309-46-40
Саратов (845)249-38-78
Севастополь (8692)22-31-93
Симферополь (3652)67-13-56
Смоленск (4812)29-41-54
Сочи (862)225-72-31
Ставрополь (8652)20-65-13

Сургут (3462)77-98-35
Тверь (4822)63-31-35
Томск (3822)98-41-53
Тула (4872)74-02-29
Тюмень (3452)66-21-18
Ульяновск (8422)24-23-59
Уфа (347)229-48-12
Хабаровск (4212)92-98-04
Челябинск (351)202-03-61
Череповец (8202)49-02-64
Ярославль (4852)69-52-93